



# Lichtplan

## Openluchttheater Mariahout

**Beschikbaar gesteld en geschreven door de werkgroep licht en geluid van Openluchttheater Mariahout**



# Lichtplan Openluchttheater Mariahout

De onderstaande lichtconfiguratie is aanwezig bij Openluchttheater Mariahout (later: OLTM)

1. Lichtpalen tbv frontlicht. Aan de linker- en rechterzijde van tribune  
Aanwezig.
2. Lichtpalen achterzijde tribune. Zowel links als recht achter de tribune lichtpaal aanwezig tbv publiekslicht.
3. Sfeerverlichting Rondom tribune en podium aanwezig
4. Frontlicht vanuit Regiecabine
5. Tegenlicht op Podium (optioneel)



- **3x Elation Sixpar 300IP  
12CH mode**
- **1x Halogeenspot Podium 1500W tbv  
werklicht**
- **1x Halogeenspot Publiek 300W**
- **1x Chauvet Pro Ovation  
E-260WW IP 4CH Mode**



- **3x Elation Sixpar 300IP  
12CH mode**
- **1x Halogeenspot Podium 1500W tbv  
Werklicht**
- **1x Halogeenspot Publiek 300W**
- **1x Chauvet Pro Ovation  
E-260WW IP 4CH Mode**





- **1x Halogeenspot Publiek 300W**  
Zowel links als rechts achter de tribune



- **5x Showtec helix S5000 Q4 RGBW 20CH Mode**  
Deze plaatsen we rondom het podium. Dit om de bomen te belichten en dus meer sfeer in het theater te krijgen



- **3x Chauvet Pro Ovation E-260WW IP 4CH Mode**  
Deze kunnen in de regiecabine gehangen worden als extra frontlicht



- **4x Elation Sixpar 300IP RGBWAUV 12CH Mode**  
Deze kunnen op het podium bijgezet worden dienende als tegenlicht



# Patchlijst Licht OLTM

Onderstaand de inrichting van DMX Adressen betreffende de lichtaansturing:

DMX Adres	Fixture
1 t/m 12	Dimmerpack 12CH Kan bijgezet worden op podium
13 t/m 15	Trappen verlichting Linksboven Generic RGB Fixture 3CH
16 t/m 18	Trappen verlichting Linksonder Generic RGB Fixture 3CH
19 t/m 21	Trappen verlichting Rechtsboven Generic RGB Fixture 3CH
22 t/m 41	Sfeerverlichting Helix S5000 Q4 20CH
42 t/m 61	Sfeerverlichting Helix S5000 Q4 20CH
62 t/m 81	Sfeerverlichting Helix S5000 Q4 20CH
82 t/m 101	Sfeerverlichting Helix S5000 Q4 20CH
102 t/m 121	Sfeerverlichting Helix S5000 Q4 20CH
122 t/m 300	VRIJ
301 t/m 312	Ledspot Linkerpaal 1 Sixpar 300IP 12CH
313 t/m 324	Ledspot Linkerpaal 2 Sixpar 300IP 12CH
325 t/m 336	Ledspot Linkerpaal 3 Sixpar 300IP 12CH
337 t/m 348	Ledspot Rechterpaal 1 Sixpar 300IP 12CH
349 t/m 360	Ledspot Rechterpaal 2 Sixpar 300IP 12CH
361 t/m 372	Ledspot Rechterpaal 3 Sixpar 300IP 12CH
373 t/m 384	Ledspot Tegenlicht 1 Sixpar 300IP 12CH
385 t/m 396	Ledspot Tegenlicht 2 Sixpar 300IP 12CH
397 t/m 408	Ledspot Tegenlicht 3 Sixpar 300IP 12CH
409 t/m 420	Ledspot Tegenlicht 4 Sixpar 300IP 12CH



421 t/m 424	Ovation E-260WW IP 4CH Linkerpaal
425 t/m 428	Ovation E-260WW IP 4CH Regiecabine
429 t/m 432	Ovation E-260WW IP 4CH Regiecabine
433 t/m 436	Ovation E-260WW IP 4CH Regiecabine
437 t/m 440	Ovation E-260WW IP 4CH Rechterpaal
441 t/m 505	VRIJ
506 t/m 512	Aansturing dimmer tbv publiek en werklucht

